
MUSICAL
PARADISE

MP-501

用户手册

V1.0

简介

欢迎加入音乐殿堂大家庭。每款音乐殿堂产品都经过精心选料调声，务求为每位用户提供最出色的听音体验。MP-501是一台声音全面，性能优异的合并式胆机，第一版版本在2012年推出，获得国内外众多发烧友一致好评。为求精益求精，2013年9月，我们发布了MP-501第二版。

摆位

电子管功放需要被放置于一个通风透气的平台之上。切勿把机器置于柜子中或靠近易燃物品。尽量不要摆放在玻璃桌面上，玻璃面对声音会造成不良影响。

电子管安装

请根据机顶丝印编号标识对应插入正确的电子管型号，V1和V2位置支持6J8P，6*8，6SJ7，5693，717A，713A，6SH7电子管。V3和V4位置支持6J8P，6*8，6SJ7，5693电子管。V5-V8支持KT120和KT150电子管。插拔电子管的时候，请抓紧电子管底座，缓缓插入或拔出。不要直接施力在玻璃管上，以免造成玻璃管与底座分离，损坏电子管。

输入电压

本机支持4种输入电压选择，默认出厂设置为220V。用户如果需要携带本机到其它国家地区使用或当地输入电压超过230V，请按如下表格内容更改设置。本机有两个电压设置开关，一个在机器外面的背板上，另一个在机器里面靠近背板的小线路上。

输入电压	外部开关	内部开关
110V	110V位置	110V/220V丝印位置
120V	110V位置	120V/240V丝印位置
220V	220V位置	110V/220V丝印位置
240V	220V位置	120V/240V丝印位置

***中国地区用户请注意：我们出厂预设电压为220V，用户有责任取保输入市电电压不超过230V。如果用户所在地区市电电压超过230V，用户必须按以上的说明把本机的输入电压调整为240V。**

保险管

本机采用250伏特2.5安电流慢熔式保险管。保险管型号为T2.5A 250V。物理长度为20mm。保险管盒子位于电源插座下方，必须使用一字螺丝刀从盒子顶部的凹槽处撬开。里面还有一根备用的保险管可供使用。

常见问题

1. 胆管寿命有多长？什么时候该换管了？

答案：前级管寿命约 5000-6000小时。功率管寿命约 2000-3000小时。当你感觉到音量增益明显缩小，伴随软弱失真的声音的时候，或者灯丝不亮了，就是该更换电子管的时候了。

2. 管子需要配对吗？

答案：严格配对的管子当然是最好的，但没有配对的管子，只要误差不太大，没有明显听出左右声道不平衡的现象，其实也是可以使用的。

保修

机器保修一年，电子管保用一个月。如需技术支持或保修服务，请发电子邮件到 info@musicalparadise.ca。我们一般会在 48小时内回复你的邮件。如需紧急支援服务，请使用阿里旺旺，发信息到 [techger](#)。保修凭证以网络交易记录，或由我司提供的收据为准。

网站

官方英文网站：www.musicalparadise.ca